

FORSTKRANSTEUERUNG

HBC SPECTRUM 1 G2 FSE 507 PWM



// Was bietet die Forst Funkanlage?

Mit der Nachrüstlösung des Marktführers HBC Radio-matic lässt sich ein Rückeanhänger oder Aufbaukran sicher und präzise aus der Ferne steuern. Die Funkanlage Spectrum 1 G2 überzeugt durch deutsche Präzision, eine feinfühlig Bedienung sowie punktgenaue Steuerelemente. Jede Proportionalfunktion kann mithilfe einer Teachkarte individuell auf die Maschine und die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Dadurch wird eine hohe Kontrolle und eine exakt angepasste Anwendung ermöglicht.

// Was bekomme ich?

Sie bekommen die Funkanlage von HBC als komplett Paket. Der Empfänger ist „steckerfertig“ verkabelt „Plug and Play“. Des Weiteren sind im Lieferumfang 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Hüfttragegurt und die Bedienungsanleitung enthalten.

// Voraussetzungen

Ihre Maschine benötigt einen Proportionalventilblock mit PWM-Ansteuerung, die alle gängigen Hersteller von Hydraulikventilen anbieten. Zudem benötigt die Funkanlage eine Stromversorgung von 12/24VDC.

Technische Daten

163FR20251208	
Bezeichnung	Funksteuerung Forst HBC Spectrum 1 G2 FSE 507 PWM
Funktion	• 6 proportionale Funktionen: • Schwenkwerk • Hauptarm • Knickarm • Teleskop • Greifer • Rotator • 2 On/Off Funktionen: • Stütze Links (DW) • Stütze Rechts (DW) • 1 EW-Funktion • z.B für Arbeitsscheinwerfer • Ausgang für Pilotventil • 4 Geschwindigkeitsstufen über Stufenschalter (25%-50%-75%-100%) • größeren Funktionsumfang und andere Ausgangssignale (für Danfoss PVG) mit anderem Empfänger möglich (FSE727)
Technische Daten	• Sender HBC Spectrum 1 G2 Forstfunk • Empfänger HBC FSE 507 PWM • Geeignet für alle gängigen Proportionalventile mit PWM-Ansteuerung • Spannung 12/24VDC • Schutzklasse IP65 • Steckerfertig verkabelt • 1xSpannungsversorgung 3 polig nach DIN9680 3m • 16x AMP JPT 2 polig 2m
Lieferumfang	• 1xFunksender Spectrum 1 G2 • 1xEmpfänger FSE507 • Steckerfertig verkabelt • 1xHüfttragegurt • 2xLithium-Ionen Akku • 1xBetriebsanleitung • 1xLadegerät 10-30VDC, 230VAC